

Nazwa odbiornika	Zasil. z RP4 sekcja I	Zasil. z RP4 sekcja II	Ochronnik kl. B+C	Pomiary	Zasuwa ZE1/4 ob. 4	Zasuwa ZE2/4 ob. 4	Zasuwa ZE3/4 ob. 4	Zasuwa ZE4/4 ob. 4	Zasuwa ZE5/4 ob. 4	Zasuwa ZE6/4 ob. 4	Zasuwa ZE7/4 ob. 4	Zasuwa ZE8/4 ob. 4	Zasuwa ZE9/4 ob. 4	Zasuwa ZE10/4 ob. 4	Zasuwa ZE11/4 ob. 4	Zasuwa ZE12/4 ob. 4	Zasuwa ZE13/4 ob. 4	Zasuwa ZE14/4 ob. 4	Zasuwa ZE15/4 ob. 4	Zasuwa ZE16/4 ob. 4	Zasuwa ZE17/4 ob. 4	Zasuwa ZE18/4 ob. 4	Zastawka ZKE1/4 ob. 4	Zastawka ZKE2/4 ob. 4	Zastawka ZKE3/4 ob. 4	Mieszadło MZ1/4 Ob. 4	Mieszadło MZ2/4 Ob. 4	Mieszadło MZ3/4 Ob. 4	Mieszadło MZ4/4 Ob. 4	Mieszadło MZ5/4 Ob. 4	OBW. STEROW.	Zestaw gniazd remontowych ob. 4	Zestaw gniazd remontowych ob. 4	Rezerwa	Rezerwa
Pj	–		–	–	0,75kW	0,75kW	0,75kW	0,75kW	1,5kW	1,5kW	1,5kW	1,5kW	0,75kW	0,75kW	0,75kW	0,75kW	0,75kW	0,75kW	0,75kW	0,75kW	0,18kW	0,18kW	0,75kW	3,0kW	3,0kW	3,0kW	1,5kW	1,5kW	1,5kW	1,5kW	1,5kW	–	8,0kW	8,0kW	–	–
Kabel	2x YKYżo 5x25 (4KZ3)		DY16	–	YKYżo 4x1,5 (0420W1)	YKYżo 4x1,5 (0421W1)	YKYżo 4x1,5 (0422W1)	YKYżo 4x1,5 (0423W1)	YKYżo 4x1,5 (0424W1)	YKYżo 4x1,5 (0425W1)	YKYżo 4x1,5 (0426W1)	YKYżo 4x1,5 (0427W1)	YKYżo 4x1,5 (0428W1)	YKYżo 4x1,5 (0418W1)	YKYżo 4x1,5 (0410W1)	YKYżo 4x1,5 (0411W1)	YKYżo 4x1,5 (0412W1)	YKYżo 4x1,5 (0413W1)	YKYżo 4x1,5 (0414W1)	YKYżo 4x1,5 (0415W1)	YKYżo 4x1,5 (0416W1)	YKYżo 4x1,5 (0417W1)	YKYżo 4x2,5 (0439W1)	YKYżo 4x2,5 (0440W1)	YKYżo 4x2,5 (0441W1)	YKYżo 4x2,5 (0442W1) YKSY 14x1 (0442W2)	YKYżo 4x2,5 (0443W1) YKSY 14x1 (0443W2)	YKYżo 4x2,5 (0444W1) YKSY 14x1 (0444W2)	YKYżo 4x2,5 (0445W1) YKSY 14x1 (0445W2)	YKYżo 4x2,5 (0446W1) YKSY 14x1 (0446W2)		YKYżo 5x10 (4W1)	YKYżo 5x10 (4W2)	–	–

Ochrona od porażeń – szybkie wyłączenie w układzie sieci TN–S

TYTUŁ PROJEKTU	Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII w ramach projektu: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim			
WYKONAWCA:	CDM Sp. z o. o. ul. Stawki 40, 01–040 Warszawa Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD–WARSZAWA" Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, 01–793 Warszawa			
INWESTOR:	Miasto Piotrków Trybunalski Pasaż Karola Rudkowskiego 10, 97–300 Piotrków Trybunalski			
OBIEKT:	Obiekt nr 4 – Pompownia ścieków i osadów			
NAZWA RYS.	Rozdzielnica RZ4 – Schemat ideowy.			
Główny projektant	mgr inż. Elżbieta Kozłowska			BRANŻA: Inst.elektryczne
Projektował	mgr inż. Andrzej Popek	St 348/78		STADIUM: PW
Opracował	mgr inż. Łukasz Molik			SKALA: –
Opracował	mgr inż. Patryk Pajestka			DATA: IX 2011
Sprawdził	mgr inż. Mariusz Pazura	MAZ/0413/PWOE/07		NR RYS: 046/E/PW/4/8
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	NR REW.: 00