


POŁOŻENIE BLOKAD W STANIE NORMALNYM (ODŁĄCZNIK I WYŁĄCZNIK ZAMKNIĘTY)

OZNACZENIA:

 KLUCZ WYJĘTY

 KLUCZ NIEZABLOKOWANY

 KLUCZ ZABLOKOWANY

 OSŁONA PRZEDNIA PRZEDZIAŁU PRZYTŁĄCZENIOWO-WYŁĄCZNIKOWEGO

#### CEL BLOKAD:

NIE POZWALA NA:

POZWALA NA:

#### ZASADA DZIAŁANIA:

RODZAJE BLOKAD:  
MECHANICZNA  
KLUCZYKOWA

OPERACJE ODŁĄCZNIKAMI POD OBCIĄŻENIEM,  
DOSTĘP DO WYŁĄCZNIKA LUB PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH  
PRZY ZAMKNIĘTYCH LUB OTWARTYCH ODŁĄCZNIKACH  
OPERACJE WYŁĄCZNIKIEM PRZY OTWARTYCH ODŁĄCZNIKACH  
DOSTĘP DO WYŁĄCZNIKA LUB PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH  
PRZY ODŁĄCZNIKACH W POŁOŻENIU UZIEMIENIA  
WSZYSTKIE ŁĄCZNIKI PRZEDSTAWIONE SĄ W POZYCJI OTWARTEJ  
ICH PRZEDSTAWIENIE JEST SCHEMATYCZNE  
POMIEDZY ODŁĄCZNIKAMI A OSŁONĄ PRZEDNIĄ ZA POMOCĄ ZAPADKI  
POMIEDZY ODŁĄCZNIKAMI A WYŁĄCZNIKIEM

DOSTĘP DO WYŁĄCZNIKA LUB DO PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH: STAN POCZĄTKOWY: ODŁĄCZNIKI I WYŁĄCZNIK ZAMKNIĘTY.

1. OTWORZYĆ WYŁĄCZNIK I ZABLOKOWAĆ GO W POZYCJI "OTWARTY".  
KLUCZYK "0" W ZAMKU WYŁĄCZNIKA JEST W POZYCJI "NIEZABLOKOWANY"
2. PRZEŁOŻYĆ KLUCZYK DO ZAMKA ODŁĄCZNIKA I ODBLOKOWAĆ DOSTĘP DO NAPIĘDU ODŁĄCZNIKÓW. OTWORZYĆ ODŁĄCZNIKI.
3. ZABLOKOWAĆ ODŁĄCZNIKI W POZYCJI "OTWARTY". KLUCZ "0" JEST W POZYCJI "NIEZABLOKOWANY".  
ODBLOKOWAĆ OSŁONĘ PRZEDNIĄ MECHANIZMEM ZAPADKOWYM PRZESTAWIAJĄC ODŁĄCZNIKI W POŁOŻENIE UZIEMIENIA
4. ZDJĄĆ OSŁONĘ PRZEDNIĄ.

PRZESTAWIANIE WYŁĄCZNIKA W STANIE BEZ OBCIĄŻENIA

1. ZABLOKOWAĆ ODŁĄCZNIKI W POZYCJI OTWARTEJ ( KLUCZ "0" W POZYCJI "NIEZABLOKOWANY")
2. PRZEŁOŻYĆ KLUCZYK DO ZAMKA BLOKADY WYŁĄCZNIKA I ODBLOKOWAĆ GO.

UWAGA:

MANEWROWANIE ODŁĄCZNIKAMI I WYŁĄCZNIKIEM Z UWZGLĘDNIENIEM BLOKAD OPISUJE INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA RODZIELNICY SM6

PROJEKTOWAŁ		TYTUŁ PROJ.		OBIEKT		SCHEMAT NR		DATA	
Andrzej Popek upr. St. 348/78		Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim		Budynnek energetyczny - obiekt 43		046/E/PW/43/06		IX.2011	
OPRACOWAŁ		INWESTOR		NAZWA RYS.		ARKUSZ		STADIUM	
Mariusz Pazura MAZ/0413/PWCE/07		Posaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski		Obwody główne i zabezpieczenia.		1/15		PW	
SPRAWDZIŁ		Masto Piotrków Trybunalski							